

Schaal O-G-1 decoders

DCC Decoder Service ©

Type DCC decoder	Nominale motorstroom in Amp.	Max. motorstroom in Amp. Piek	Aantal functies	Stroom per functie uitgang in Amp.	Totale belastingstroom in Amp.	BEMF	2 digit adressering	4 digit adressering	DCC	Motola	MFX	Selectrix	Gelijkspanning	8 Pin NMRA/NEM652 stekker	6 pin NEM651 stekker	21 polige connector	Met losse draden	9 pin plug	afemtingen in millimeters
------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------------------	--------------------------------	------	---------------------	---------------------	-----	--------	-----	-----------	----------------	---------------------------	----------------------	---------------------	------------------	------------	---------------------------

Fabrikant; Digitrax

DG383AR	3	5	8	0,25	5	X	X	X	X				X					X	56,6x36,8
DG583AR	5	10	8	0,25	10	X	X	X	X				X					X	56,6x36,8
DG583S	5	10	8	0,25	10	X	X	X	X				X	schroefaansluitingen				X	56,6x36,8

Fabrikant; ESU

Lokpilot XL v3.0	3	?	8	?	?	X	X	X	X				X						?
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---

Fabrikant; Lenz

Gold maxi	3	5	9	0,1	5	X	X	X	X					schroefaansluitingen					70x29x12
-----------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	----------

Fabrikant; NCE Inc.

D408-SR	4	12	9	0,04+0,5	4		X	X	X				X					X	59,6x30,4x8,9
D408-E	4	12	9	0,04+0,5	4		X	X	X				X					X	59,6x30,4x8,9
ATL-O	?	?	6	0,5	?		X	X	X				X	soldeeraansluitingen					61x23,8x9,5
D808-SR	4	10	8	0,5	4		X	X	X				X	schroefaansluitingen					96x37x15

Fabrikant; Uhlenbrock

77500	3	?	8	1	3	X	X	X	X	X			X~	schroefaansluitingen					68,5x28x12
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	----	----------------------	--	--	--	--	------------

Fabrikant; Zimo

MX69	2	8	8	0,25	8		X	X	X	X	X	X	X~	schroefaansluitingen					55x26x12
MX69S	3	8	8	0,25	8		X	X	X	X	X	X	X~	schroefaansluitingen					55x26x14
MX69V	5	10	14	0,25	10		X	X	X	X	X	X	X~	schroefaansluitingen					55x26x18

X~ = voor zowel gelijkspanning als wisselspanning.